

新製品のご案内

真空管の音の魅力を手軽に楽しめるプリメインアンプなど 3 機種を新発売

製品名称	型番	希望小売価格	発売時期	JAN コード
真空管プリメインアンプ	Luminous 84	128,000 円(税抜)	2017 年 5 月	4521296009332
真空管パワーアンプ	TRX-P88S	160,000 円(税抜)	2017 年 5 月	4521296009356
フォノイコライザーアンプ	TRX-EQ6	38,000 円(税抜)	2017 年 3 月	4521296009349

株式会社トライオード（社長：山崎順一）は、「できるだけ多くの人に真空管アンプの魅力的な音を楽しんでいただきたい」という強い願いを抱いて、これまで高品質な製品を低価格で提供してまいりました。

今回新発売の真空管アンプ 2 機種とフォノイコライザーアンプ 1 機種も、良い音と品質はしっかり維持しながら、できるだけお求め易い価格を目指して開発した、シンプルで使い易く、コストパフォーマンスに優れた製品です。

Luminous 84 の特長

Luminous 84 は真空管 6BQ5 (EL84) の AB 級プッシュプルステレオプリメインアンプです。小さいながらも高出力で音質に優れた 6BQ5 のサウンドを横幅 305mm のコンパクトなボディに凝集したシンプルで使い易いアンプです。AB 級プッシュプルの回路構成により 11W+11W の出力を確保しています。フォノイコライザー回路（半導体式 MM 型）も搭載していますので、最近再び人気となっているアナログレコードプレーヤーも接続してお楽しみいただけます。

TRX-P88S の特長

TRX-P88S は真空管 KT88 の A 級シングルステレオパワーアンプです。KT88 をシングルドライブで使用しており、KT88 の太く力強い音の持ち味をありのままにお楽しみいただけます。固定バイアス方式ですが、天面にバイアス確認用のメーター、バイアス調整ボリュームを備えており、真空管交換時に簡単にバイアス調整ができます。弊社プリアンプ TRX-1、TRX-3 と組み合わせれば、外観デザインもマッチします。また、本機はパワーアンプですが背面のスイッチで音量ボリューム付きアンプに切り替えが可能です。入力は 1 系統のみですが、シンプルなプリメインアンプとしても使用できます。

TRX-EQ6 の特長

TRX-EQ6 は、いま人気急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでもらうために開発したフォノイコライザーです。PHONO 入力を備えていないプリメインアンプ（プリアンプ）でも TRX-EQ6 を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。また、MM 型カートリッジのみに対応した PHONO 入力のプリメインアンプ（プリアンプ）も、TRX-EQ6 を追加することにより MC 型カートリッジも楽しめるようになります。

■Luminous 84 の仕様

- ・回路型式 : AB 級プッシュプル
- ・使用真空管 : 6BQ5×4 本、12AU7×3 本
- ・バイアス方式 : 自己バイアス
- ・定格出力 : 11W+11W (8Ω)
- ・周波数特性 : 17Hz~70kHz (±2dB)
- ・S/N比 : 79dB
- ・入力端子 : MM1 系統、LINE3 系統
- ・入力感度 : MM2.5mV/LINE150mV
- ・入力インピーダンス : MM47kΩ/LINE100kΩ
- ・スピーカー出力端子 : 1 系統 4~8Ω
- ・ヘッドフォン出力端子 : 6.3mm 標準ジャック
- ・ヘッドフォン回路 : 真空管
- ・消費電力 : 130W
- ・サイズ/重量 : 横 305×奥行 255×高 170mm/11.4kg
- ・付属品 : 真空管ボンネット、電源ケーブル



■TRX-P88S の仕様

- ・回路型式 : A 級シングル
- ・使用真空管 : KT88×2 本、12AU7×3 本
- ・バイアス方式 : 固定バイアス
- ・定格出力 : 10W+10W (8Ω)
- ・周波数特性 : 19Hz~60kHz (±3dB)
- ・S/N比 : 64dB
- ・入力端子 : 1 系統 (RCA)
- ・入力感度 : 250mV
- ・入力インピーダンス : 100kΩ
- ・入力ゲイン切替スイッチ : 0dB、-3dB、-6dB、-12dB
- ・スピーカー出力端子 : 1 系統 4~8Ω
- ・消費電力 : 91W
- ・サイズ/重量 : 横 340×奥行 320×高 188mm/16.2kg
- ・付属品 : 真空管ボンネット、電源ケーブル
- ・別売サイドウッド : 左右一組 5,000 円 (税抜)



■TRX-EQ6 の仕様

- ・回路型式 : 半導体回路
- ・MC 回路 : FET A 級増幅
- ・全高調波歪率 : 0.025%
- ・チャンネルセパレーション : 70dB
- ・入力端子 : 1 系統
- ・入力感度 : MM 2.5mV/MC 0.25mV
- ・ゲイン : MM 36dB/MC 55dB
- ・適応カートリッジインピーダンス :
MM 47kΩ/MC 2Ω~47Ω
- ・出力端子 : 1 系統
- ・出力インピーダンス : 300Ω
- ・消費電力 : 3W
- ・サイズ/重量 : 横 90×奥行 230×高 100mm/1.6kg
- ・付属品 : 電源ケーブル



株式会社トライオード

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 609-3

TEL:048-940-3852 FAX:048-940-3853 URL:<http://www.triode.co.jp>